

Smart Card — User Manual

Important Information

本製品の取扱説明をよく読み、保管してください。

本製品には「望まない追跡」を防止するための機能が含まれます。人を追跡したり、あなたの所有物でない物品を追跡する目的で使用しないでください。多くの国や地域で犯罪に当たります。身の安全が脅かされている場合は、地域の法執行機関へ相談してください。

Charging

ワイヤレス充電器を電源に接続します（同梱の電源アダプタ、またはメーカー推奨のアダプタを使用）。

Smart Card Finder を充電器の上に置きます。最適な充電性能のため、カードのワイヤレス充電エリアが充電器の中央にくるように配置してください。

充電中はカードのLEDインジケータが赤色に点灯します。

満充電になるとLEDは青色に変わり、点灯し続けます。

Button Functions

● Power On

電源ボタンを1回押すと起動し、ビープ音が鳴ります。未ペアリングの場合、約3分で自動的に電源オフになります。続けてペアリングするには「探す (Find My)」を再度トリガーしてください。

● Power Off

電源ボタンを3秒間長押しし、指を離します。ビープ音が2回鳴り、電源オフになります。

● Reset

電源ボタンを素早く4回押し、5回目はビープ音が鳴るまで押し続けます。これでペアリング待機状態に入ります。Find My からアンバインドしたうえで、新しいApple ID に再登録してください。

● Info Mode (for finder)

電源ボタンを素早く2回押すと確認音が鳴ります。この操作により、Find My アプリ上に当該アイテムの情報取得ガイドが表示され、拾得者は連絡先やシリアル番号などを確認できます（紛失モード設定時）。

Setup

要件

● Requirements

iOS 14.5 / iPadOS 14.5 以降の Apple デバイス。

Apple ID の2要素認証がオンであること。

● Steps

設定 → プライバシー → 位置情報サービスをオン。Find My で位置情報の許可と「正確な位置情報」をオンにします。Bluetooth もオンにします。

カードの電源ボタンを押して起動します（ビープ音）。

Find My アプリを開き、「持ち物」タブへ。

「持ち物を追加」→「その他の持ち物を追加」を選択。

見つかったアイテムを接続し、画面の指示に従ってセットアップを完了します。

Lost Mode

Find My アプリの「持ち物」で該当アイテム名をタップ。

「紛失モード」の下で「有効にする」をタップ。

連絡可能な電話番号、またはメールアドレスを入力し「有効にする」をタップ。

通知を許可しておくと、検出時に通知が届きます。

Tips & Troubleshooting

Find My でのペアリング時は Apple サーバーに接続します。ネットワーク状況により失敗する場合があります。

対処例：Wi-Fi／モバイル回線の切替、アイテムのリセット、Find My アプリでの再ペアリング。

重要：紛失モードが有効な間は、アプリからアイテムを削除しないでください。カードがロックされ、新しいデバイスにペアリングできなくなります。

バッテリー持続時間は使用状況により異なります。サウンド再生の頻度は消費を早めます。

Check Location on Map

Find My アプリで「持ち物」タブを開きます。

アイテム一覧から該当トラッカーを選択します。

近くにあれば現在位置、範囲外なら最後に検出された位置と時刻が表示されます。

検出されたら通知を受け取りたい場合は「検出時に通知」をオンにします。

Play Sound

Find My アプリで「持ち物」タブを開きます。

音を鳴らしたいトラッカーを選択します。

「サウンドを再生」をタップします（Bluetooth 圏内で動作）。

自動停止前に止めるには「サウンドを停止」をタップします。

Anti-Stalking

トラッカーが持ち主から離れ、一定時間あなたと一緒に移動していると、Find My を通じて Apple デバイスに通知が届きます。

Specifications

モデル：Smart Card

バッテリー：リチウム電池 155mAh (ワイヤレス充電対応)

Bluetooth：BLE 5.1

防水：IP67

素材：ABS

サイズ：約 85.2 × 54 × 1.8 mm

重量：約 12.8 g (±2 g)

対応OS／デバイス：Apple デバイス専用 (iOS/iPadOS 14.5 以降、macOS 12.5 以降)